



科曼利官方微信

Datasheet

无线旋钮遥控器水晶版
SH170*BE

性能参数

电气参数:

发射电流	35mA
待机电流	15uA
通讯协议	BLE Mesh
无线频率	2.4GHz
无线距离	12米 (空旷)


条件环境:

工作温度	0°C~40°C
工作湿度	10%~90%RH 无冷凝

产品规格:

尺寸	68.3mm×68.3mm×69mm
安装	桌面放置或墙面安装
防护级别	IP20

产品信息



■ 配网


- 1.长按旋钮按键D 10秒,指示灯进入慢闪状态
- 2.连续快速短按模块的配网键5下,此时指示灯变为快闪状态,模块和旋钮就进入自动配对模式,耐心等待1分钟
- 3.成功后旋钮5个LED会常亮5秒
- 4.如果未成功,4个按键的LED灯常亮5秒,未成功可以重复上面的操作重新配对

■ 吸墙式安装

- 1.根据旋钮遥控器的托架和要安装的位置确定墙面开孔的高度和孔位
- 2.可用十字盘头自攻螺钉将旋钮遥控器的托架固定到墙面

■ 桌面放置

产品外观



无线旋钮遥控器水晶版是一款蓝牙遥控器,有4个按键和1个旋钮,可以执行4个场景以及百分比控制。本产品需配套蓝牙转485模块 (SH5B01BE) 和KNX转485模块(SH5804KG)使用。

功能说明

- 4个按键可执行4个场景,旋钮用于调节设备的百分比(例如:灯光的亮度、窗帘打开的百分比、音乐的音量)
- 支持正旋转每次递增1%,反旋转每次递减1%
- 配合蓝牙转485模块及KNX转485模块,把遥控器接入KNX系统,遥控器集成了KNX地址,无需配置。
- 可选无底座版本的旋钮遥控器

注意事项

- 金属对无线设备信号有很强的隔绝性,无线设备避免放置在大面积金属旁或金属材料后面,且不能隔1道墙壁使用。为了获得良好的通讯质量,蓝牙转485模块推荐放置在离遥控器使用范围内3米内。
- 产品应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方存储,避免雨、雪、强力撞击等因素影响;远离热源以及潮湿环境,以避免对设备造成不必要的影响。
- 若产品表面有灰尘请使用细布擦拭,切勿使用带腐蚀的清洁剂以及其他化学溶液擦拭。

安全警告



- 要建立良好通风环境;
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体;
- 非专业人不得私自拆解产品;

