



科曼利官方微信

# Datasheet

传承PRO无线智能面板

SH66\*\*\*\*BE

## 性能参数

基本参数	
工作电压	220V ~ 50-60HZ
输出回路	3路继电器
输出电流	10A/路 250VAC
继电器机械寿命	1×10 <sup>7</sup> 次
继电器电气寿命	1×10 <sup>5</sup> 次
无线发射功率	+10dbm
无线接受灵敏度	-98dbm
通讯距离	50米 (无障碍)
RSSI接受信号强度	>-95dbm
通讯协议	蓝牙5.0MESH

## 工作环境

工作温度	-10°C ~ 55°C
工作相对湿度	≤93%

## 产品规格

尺寸	带边框: 90mm×90mm×9.3(21.30)mm 无边框: 86mm×86mm×9.3(21.30)mm
净重	86.6g
外壳材料	塑料、金属
颜色	塑料、金属: 雪花银/深砂银/深空灰/香槟金
安装方式	暗盒安装
保护等级	IP20

## 注意事项

- ◆ 本产品必须暗盒安装;
- ◆ 本产品不适用工厂、医院CT/核磁共振、机房灯具有强辐射及强烈电磁波干扰的场所;
- ◆ 每路输出电流不能超过10A;
- ◆ 检修或更换产品时必须彻底断开电源;

## 产品外观




传承PRO无线智能面板可支持2/4/6种按键控制，可支持多种按键控制类型，可用于普通开关控制，窗帘控制，场景控制，还可支持双控功能。

## 功能介绍

- ◆ 每个按键均有LED指示灯，可支持镂空刻字。
- ◆ 支持控制类型：普通开关控制，窗帘控制，场景控制，双控。
- ◆ 按键灯显示：按键灯具有多种显示状态。
- ◆ 带3路继电器控制。

## 接线示意图



L: 火线

L1: 负载输出1

L2: 负载输出2

L3: 负载输出3

N: 零线 可选






科曼利官方微信

# Datasheet


传承PRO无线智能面板

SH66\*\*\*\*BE


## 产品信息



正面图



侧面图




背面图

- ◆ 按键指示灯：指示被控目标的状态。
- ◆ 按键图标：用户可自定义。
- ◆ 控制按键：开/关，控制目标。


## 安装



第一步



第二步



第三步



第四步

**安装：**安装时手持面板边缘，如上图面板灰色区域，对准卡口，垂直插入86暗盒，不可过分按压面板。

**拆分面板：**使用2.5mm的螺丝刀插入拆分缺口，翘起面板，如图，从位置1到位置2即可将底壳和面板分离。

**配对实现“双控”功能：**通电后，开关指示灯在橙色状态下，在开关需要配对的那路开一下，关一下，再长按按键约3秒直至闪烁松开按键，进入配对状态。选择任意按键按下可退出配对状态。

**配网功能：**长按按键约3秒直至闪烁松开按键，进入配对状态。选择任意按键按下可退出配对状态。

**解除配网配对：**在APP删除设备即可解除配网。

**清除双控配对：**通电后，开关指示灯在橙色状态下，在开关需要配对的那路开一下，关一下，再长按按键约3秒直至闪烁松开按键，进入清除双控配对状态。

**恢复出厂设置：**通电后，开关指示灯在橙色状态下，选择任意按键开一下，关一下，再长按按键3秒直至闪烁松开按键进行配对，面板指示灯闪烁后再次按键约3秒，恢复出厂设置。

## 安全警告



- ◆ 检修或更换面板时必须彻底断开电源。
- ◆ 要建立良好的通风环境。
- ◆ 严禁淋雨、接触其他液体或者腐蚀性气体。
- ◆ 请不要私自拆装或者更换零件，否则会导致机械故障，电击，火灾或身体伤害。

## 装箱清单

- ◆ 设备 \*1 / 保修卡\*1 / 螺丝(M4\*30mm)\*2 / 螺丝(M4\*45mm)\*2 / 接线端子\*1

