



物料编号：10701.5298
规格：CLS4.0D
版本号：L1.3

85 mm

90 mm

menred
曼瑞德®新风家

CLS4.0D液晶控制器用户手册

使用产品前请仔细阅读本用户手册，并妥善保管

功能简介

CLS4.0D液晶面板采用彩色触摸显示屏，外观大气优美、时尚，功能多样，操作简单明了；预留WIFI模块，配合APP软件，可远程操控主机，尽显智能科技风范。多种运行模式适用不同环境，解决了客户个性化需求；用户可根据实际需求，选择主机运行时间，节约能源，降低能耗。

装箱单

1 液晶控制器

2 塑料支架

3 彩屏安装支架

4 说明书

5 合格证

1

产品概述

88

88

18

单位：mm

安装示意图

1 将塑料支架和彩屏安装支架安装到墙面86盒内，并用水平尺确保水平且安装到位。

塑料支架

彩屏安装支架

水平尺

2

2 将信号线与主机对应连接

信号线接线示意

红线：+12V

白线：UART

黑线：GND

3 将控制器定位孔对准定位扣从上往下扣入塑料支架

定位扣

3

MENRED GmbH
德国曼瑞德有限公司
Add:Grootmoorgraben 18 D-22175 Hamburg Germany
http://www.menred.de
E-mail:info@menred.de
制造商：浙江曼瑞德环境技术股份有限公司
http://www.menred.com
E-mail:menred@menred.com

10701.5298_L1.3

封面

正面

封底

操作说明

图一:开机

图二:屏保

4

图三:主控

图四:设置

5

图五:WIFI

图六:定时

6

图七:滤网

图八:故障

7

功能简述

1.开机：点击开机页(图一)⏻开机；点击主控页(图三)⏻按钮，即可关机；
2.解锁：当屏幕无操作60秒后,进入解锁页,长按解锁按钮⏻，即可解锁；
3.模式：点击主控页(图三)模式切换按钮.....可能循环切换四种模式：新风、除湿、净化、自动(新风、除湿、新风、净化)；
4.风速：点击主控页(图三)风速按钮⚙️可切换风速。
5.WIFI连接：
①:手机扫码下载安装《miBEE智能家》App；
②:打开miBEE智能家App，按步骤注册并添加设备；
③:按照提示联网；
6.定时设置：点击主控页(图三)定时切换按钮⌚，下方文字显示“定时已开”时，表示设备已进入定时运行状态，下方文字显示“定时已关”时，表示设备未开启定时功能。点击设置页(图四)定时按钮⌚，进入定时页(图六)，可输入开关机时间以及每周重复设置时间；
7.滤网寿命：点击设置页(图四)滤芯按钮⚙️进入滤网页(图七)，点击输入更换周期1-12个月。当控制器滤网进度条显示红色时，请及时更换滤网，更换完成后，长按红色区域5秒进行复位，滤网余量显示100%即复位成功。扫描下方二维码即可购买滤网；
8.时间设置：点击设置页(图四)时间按钮⌚，进入时间页，输入对应时间即可进行设置；
9.高级设置：厂家设置，用户无需设置。
10.故障:当设备运行出现故障时，点击设置页(图四)故障按钮，进入故障页(图八)，如图标显示红色，点击即可查看故障解决方法；
11.静音：静音关闭⏸️，按键音取消；
12.常亮：常亮关闭⏻，在无操作的情况下60秒后常亮关闭；


产品规格

工作电压	DC12V
工作温度	-20℃~70℃
工作湿度	0%~90%℃
防护等级	IP20
颜色	黑色
外壳材质	ABS

注意：
请由有资格等级的安装技术人员安装本产品。

背面

技术要求：
尺寸偏差：±0.5mm（设计稿即实际尺寸）
材质：105g铜版纸
注意事项：字迹清晰，不得有错印、漏印、字体（图案）歪斜，字体（图案）位置严格按照图纸提供的进行印刷。



示意图