



科曼利官方微信


Datasheet

单元门口机
EP22 PC/000I A5

性能参数

设备参数:	
处理器	ARM Cortex-A7 双核
LCD尺寸	10.1" TFT
分辨率	800*1280
工作电压	12V DC
工作电流	700mA
待机电流	290mA
摄像头像素	彩色: 1928*1088
摄像头焦距	彩色: 4.3mm
人脸识别率	> 99.5%
人脸响应时间	< 30ms
人脸存储数据	1W
音频协议	PCM
视频协议	H.264
网络协议	TCP/IP网络传输
网络接口	10M/100M自适应以太网口
补光方式	LED补光
功耗	≤12W
RS485接口	1个RS485半双工接口
工作环境:	
工作温度	-10°C~55°C
工作湿度	< 93%
产品规格:	
外观尺寸	L452mm×W174mm×H12mm
安装尺寸	L439mm×W166.5mm×H55mm
安装方式	嵌装

接线图



LAN-以太网口

10M/100M自适应

DC12V-电源接口

12V: 电源正极 (12V-18V)

GND: 电源负极

LOCK-门锁控制

NO: 常开锁端

COM: 公共端

NC: 常闭锁端

485 (梯控联动)

TGND: 防雷接地

EG: 防雷接地

A: RS485+

B: RS485-


UNLOCK-开锁和门状态监测

DET: 门磁

GND: 地

CTL: 开门按钮

产品外观



操作说明

1、重要操作 (非专业人士请谨慎操作)

A.系统设置出厂密码为: 666666;

B.点击恢复设置按钮选择“确定”可恢复出厂设置, 恢复出厂设置会删除所有用户数据;

C.房号设置首位为设备类型, 2为单元门口机, 7为大门口机, 如: 2010401010101对应为1区4栋1单元1号门口机, 设置成功后, 勿做更改。

2、访客可视对讲

A.设备在主界面时, 访客点击“访客呼叫”进入按键输入界面;

B.单元门口机: 输入4位房号, 立刻呼叫对应业主, 输入3位房号点击确定即可呼出或等待3秒后自动呼叫(房号前两位对应为楼层, 后两位为房间号);

C.大门口机访客呼叫住户时需要输入完整的业主房号信息;

D.输入1000可呼叫管理中心或点击“呼叫保安机”可呼叫管理机, 若管理机不存在或呼叫超时, 会出现“用户不在线”的提示;

E.呼叫和通话过程中点击“挂断”可退出或结束通话;

F.通话中点击“音量加”或“音量减”可减小或增大音量, 点击“延长通话”可延长通话时间至60秒;

G.呼叫业主或和业主通话时, 业主通过室内机远程开锁, 门口机将显示“门已开”。

3、开锁功能

A.密码开锁: 在默认主界面点击“密码开锁”后输入对应的密码, 点击开锁键进行确定, 当密码正确时, 门锁打开, 并抓拍一张图上传到中心, 当输入的密码错误时, 提示密码不正确, 同时摄像头抓拍一张图上传到中心;

B.刷卡开锁: 管理卡以及合法的住户业主卡, 都可以通话刷卡来开锁。



科曼利官方微信

操作说明

4、用户密码设置

- A. 进入系统设置下，点击用户密码右侧按钮即可打开用户密码，出厂时用户密码默认关闭，如有需要用户可自行打开；
- B. 如正常打开用户密码，主界面会显示用户密码选项，单击进入即可进行用户密码开锁；
- C. 主界面下点击用户密码，提示“请输入房号”，输入对应的房号后，点击确定，提示“请输入密码”，输入对应密码后，点击确定确定输入，密码正确会提示“门已开，请进”，并退回到主界面，密码错误会直接提示“密码错误，请重新输入”。
- D. 设备对接梯控协议，刷卡、访客呼叫、密码开锁可呼叫电梯到指定楼层。

5、卡片管理

- A. 进入系统设置下，上下滑动进行翻页，选择卡片管理，进行添加或删除卡片（发卡操作要求在管理中心进行，不建议在前端发卡）；
- B. 用正常权限的IC卡刷卡开门，权限正常则可正常开门，同时抓拍对应图像至管理中心。

6、其它功能

- A. 设备可正常显示本地时间或同步管理中心时间；
- B. 设备带门磁功能，但需外接对应探头且需手动设置门磁相关参数；
- C. 管理员密码可在本机或管理中心进行更改；
- D. 出厂下默认通电开锁，此时电锁需接入常闭接点；断电开锁，则需接入常开接点；
- E. 云对讲、云门禁均为选配功能。

故障排除

网络无法接通	未连接网线 网线或网络设备（交换机）有问题 本机网络设置有问题，调整IP地址、子网掩码、网关地址等设置
网络断开	网络未正常连接，检查网络设置及网络设备
无声音	喇叭损坏

安全警告及注意事项

-  **警告** 如果违反可能导致严重伤害或损坏
-  **注意** 如果违反可能导致小的伤害或损坏
-  **禁止**
-  **禁止拆装**
-  **禁止触摸**
-  **必须严格遵守**
-  **电源插头应从插座中拔出**
-  **电击的警告或注意**
-  **火灾的警告或注意**